

INVOLIGHT PROWASH740Z

Márka: **Involight** · Cikkszám: **4052809268217** · Kategória: **Wash**



MÁRKA	Involight
CIKKSZÁM	4052809268217
KATEGÓRIA	Wash
TÖMEG	5.8 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Robotlámpa
Típus	WASH
Fényforrás	7 x RGBW LED W
Fényerősség	1040 Lux @ 3m (60°), 140000 Lux @ 1m (6°), 40500 Lux @ 1m (60°), 8120 Lux @ 3m (6°) m
Nyitási szög	4°-60° °
Színek	CMY, RGBW
Színhőmérséklet	2800K-6500K
Zoom	Motorizált °
Dimmer	Elektronikus 0-100%
Stroboszkóp	Elektronikus: 1-20Hz Hz
PAN	540° 8/16Bit °
TILT	280° 8/16bit, Végtelenített °
Üzem módok	DMX
W-DMX	Nincs
DMX csatornaszám	16 vagy 23
DMX bemenet	3 pólusú XLR papa
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama

Tápcsatlakozás	POWERCON be- és kimenet V
Áramfelvétel	300W W
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60 Hz V
Kijelző	LCD
Burkolat anyaga	ABS és Fém
Burkolat színe	Fekete
Rögzítés	2x QUICK-LOCK omegával dB
Hűtés	Hűtőventilátor
Méreték	194 x 293 x 390 mm mm
Tömeg	5,8kg kg
Rack	dupla (nem tartozék)

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A PROWASH740Z egy középkegóriás wash fej, amelyet kompakt mérete és praktikus jellemzői tesznek használhatóvá mozgó installációkban és bérbeadásra egyaránt. 7 darab 40 wattos RGBW LED-del világít, a motorizált zoom 4 és 60 fok között változtatható, így keskeny spot effekttől széles mosásig mindent meg tudsz vele oldani. A CMY színkeverés plusz az RGBW LEDek széles palettát adnak, a színhőmérséklet 2800 és 6500 kelvin között állítható — ezt használd, ha fehér fénnel kell dolgoznod különböző körülmények között. A fejben végtelenített tilt van, a pan 540 fokos — 8 vagy 16 bites felbontással vezérelheted. 16 vagy 23 DMX csatornán működik, a 23 csatornás mód részletesebb vezérlést ad. Tápcsatlakozás PowerCON be- és kimenettel, ami láncolást tesz lehetővé. Rack kérésével szerelhető, de ez nem tartozék, külön kell rendelni hozzá. Áramfelvétel 300W, tömeg 5,8 kg — könnyen mozgatható, nem eszi a teljesítményt. Hűtőventilátor van benne — zajszint függ a beállításoktól. Két quick-lock omega rögzítés jár hozzá, szerelőcsőre akasztható. LCD kijelző a fejben, helyben is tudod állítani paramétereit.