

INVOTONE MIX1622CFX

Márka: INVOTONE · Cikkszám: 4712646010591 · Kategória: Keverők



MÁRKA	INVOTONE
CIKKSZÁM	4712646010591
KATEGÓRIA	Keverők

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Keverőpult
Csatornaszám	16
Mono csatornák	3 sávós EQ állítható MID tartománnyal, 8 MIC és LINE IN bemenet, COMPRESSOR minden csatornánál, H-Z (Magas bemeneti impedancia) kapcsoló 4 csatornánál, LOW CUT filter, Szabályozható GAIN, Szabályozható PAN
LOW CUT FILTER	75Hz, 18dB/octave, Kapcsolható a MONO csatornáknál Hz
Max bemeneti jelszint	'+21dB a MONO csatornáknál dB
Compressor	GAIN: 0~9dB, THRESHOLD: 20dB--->5dB dB
Fantomtáp	'+48V V
Sztereo csatornák száma	2 MIC és LINE (L+R) bemenet, 4 sávós EQ, szabályozható BAL, Szabályozható GAIN
RCA csatornák száma	2 sztereó, LINE/USB kapcsoló, szabályozható BAL, Szabályozható GAIN
Mikrofon bemenetek száma	10 szimmetrikus XLR (8 a MONO csatornáknál + 2 a sztereó csatornáknál) A
LINE bemenetek száma	8 + 2 (8 szimmetrikus 6.3-as JACK bemenet a MONO csatornáknál, 2 szimmetrikus 6.3-as JACK a SZTEREO csatornáknál)

EQ	HIGH: +/-15dB @ 12KHz a MONO csatornáknál, HIGH: +/-15dB @ 12KHz a STEREO csatornáknál, LOW: +/-15dB @ 80Hz a MONO csatornáknál, LOW: +/-15dB @ 80Hz a STEREO csatornáknál, MID HIGH: +/-15dB @ 3KHz a STEREO csatornáknál, MID LOW: +/-15dB @ 500Hz a STEREO csatornáknál, MID: +/-15dB @100KHz -8KHz a MONO csatornáknál dB
Frekvencia-átvitel	10Hz - 55KHz, +/-3dB Hz
GAIN tartomány	0dB - 50dB dB
Torzítás (THD+N)	< 0.03% at +0dB, 22Hz ~ 22KHz A-weighted kHz
Jel/Zaj viszony	<-100dBr A-weighted dB
Érzékenység	'+20dBu ~ -30dBu dB
Bemeneti impedancia	>= 10 kOhm a többi bemeneten, 1.8 kOhm a MIC bemeneten ohm
Kimeneti impedancia	1 kOhm a TAPE OUT kimeneten, 120 Ohm a többi kimeneten ohm
AUX	4 AUX minden csatornánál, AUX 1 & 2: kapcsolható PRE/POST, AUX 3 & 4: POST
DSP Effektek	100 állítási lehetőség (10 effekt, mindegyik 10 variációval), 24bit A/D és D/A átalakítók, MUTE- & Lábkapcsoló LED kijelzővel, Vocal, Small Room, Large Hall, Echo, Echo+Verb, Flange+Verb, Plate, Chorus+GTR, Rotary+GTR, Tremolo+GTR
MP3 lejátszó	Van, FAT16 és FAT32 fájlrendszerű pendrive-t kezel maximum 7 könyvtárig
USB port	Felvételhez és bejátszáshoz egyaránt használható

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A MiX1622CFX egy 16 csatornás analóg mixer, ami élő hangosítás és stúdiómunka közti átjárásra készült. 8 mono csatorna mindegyikén 3 sávú EQ van állítható középtartománnyal, kompresszor és kapcsolható low cut filter. 2 sztereó csatorna 4 sávú EQ-val, plusz 2 RCA sztereó bemenet USB/line kapcsolóval. A 10 XLR mikrofonbemenet fantomtápot is kap, ha kondenzátoros mikrofonokkal dolgozol. 4 AUX kimenet csatornánként, ebből az első kettő kapcsolható pre/post fader-re - monitormixhez és effekthez is használható. A beépített DSP 100 variációt kínál 10 effektípusból: reverb, delay, chorus, flanger, akár gitáreffektek is vannak, ha kell. Az USB port kétirányú: tudsz róla pendrive-ról bejátszani MP3-at (FAT16/FAT32, max. 7 mappa), és közben rögzíthetsz is rá direktben. 10 XLR mikrofonbemenet +48V fantomtáppal, 8 szimmetrikus jack line in Csatornánkénti kompresszor 0-9 dB gain tartománnyal, állítható küszöbérték 4 AUX send (1-2 pre/post kapcsolható), 100 DSP effekt beépítve USB recording és playback egy porton, MP3 bejátszás pendrive-ról Jel/zaj: <-100 dBr, torzítás <0,03%, frekvenciatartomány 10 Hz-55 kHz