

FBT J 5A

Márka: **FBT** · Cikkszám: **8034138376876** · Kategória: **Aktív TOP**



MÁRKA	FBT
CIKKSZÁM	8034138376876
KATEGÓRIA	Aktív TOP
TÖMEG	3.4 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív hangfal
Teljesítmény	80W LF + 40W HF W
Mély hangszóró	5", 1" tekercs
Magas hangszóró	1" neodymium silk dome tweeter, 0.75" voice coil mm
Maximum SPL	113dB / 117dB (cont/peak) dB
Frekvencia-átvitel	80Hz - 20KHz -6dB Hz
Lesugárzási szög	90° H x 90° V °
Bemenetek	1x COMBO XLR/JACK dB
Kimenet	XLR V
Kezelőszervek	Hangerőszabályzó, HP filter, MIC / LINE kapcsoló °
Kialakítás	2x M6 rögzítőpont, Műanyag ház °
Méretetek	170 x 275 x 180 mm mm
Tömeg	3.4 Kg kg
Szín	Fekete
Kiegészítő	(Opcionális) Védőhuzat:

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az FBT J 5A egy kétutas aktív hangfal, amit ott használsz, ahol kis helyre kell tiszta hang: monitorra, nearfield stúdióba vagy kiegészítő hangfalnak kisebb terekbe. Az 5 colos mélynyomó 80 wattal, a neodymium tweeter 40 wattal szól – külön erősítőről, bi-amp módban. 113 dB SPL-t visz folyamatosan, csúcsban 117-et, ami erre a méretre sokat jelent. A hátlapon combo XLR/jack bemenet, XLR kimenet az átvezetéshez, hangerő potméter és egy HP filter, amivel levághatod az alacsony frekvenciákat, ha szubot használsz alatta. MIC/LINE kapcsolóval állítod be, hogy mikrofont vagy vonal szintű jelet adsz rá. Műanyag házban jön, két M6-os ponttal a falra vagy állványra. Mire való: monitor színpadon, nearfield hangfal stúdióban, kis terű rendezvényeken kiegészítő hang. Szub alá is megy, ha a mélyt átadod neki és a filterrel elvágod itt.