

## INVOTONE MIX.3BT

Márka: INVOTONE · Cikkszám: 4712646010522 · Kategória: Keverők



|           |               |
|-----------|---------------|
| MÁRKA     | INVOTONE      |
| CIKKSZÁM  | 4712646010522 |
| KATEGÓRIA | Keverők       |
| TÖMEG     | 3 kg          |

## MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kategória                | Keverőpult                                                  |
| Csatornaszám             | 3                                                           |
| Mono csatornák           | 1 MIC és LINE IN bemenet                                    |
| Sztereo csatornák száma  | 1 MIC és LINE (L+R) bemenet, 2 sávos EQ                     |
| RCA csatornák száma      | 2 sztereó                                                   |
| Mikrofon bemenetek száma | 1 szimmetrikus XLR A                                        |
| LINE bemenetek száma     | 1 szimmetrikus RCA                                          |
| EQ                       | HIGH: +/-15dB @ 12KHz, LOW: +/-15dB @ 80Hz dB               |
| Frekvencia-átvitel       | 10Hz - 100KHz +/-3dB Hz                                     |
| GAIN tartomány           | 0dB - 50dB dB                                               |
| Torzítás (THD+N)         | <0.01% kHz                                                  |
| Jel/Zaj viszony          | <-100dBr A-weighted dB                                      |
| Érzékenység              | '+20dBu ~ -30dBu dB                                         |
| Bemeneti impedancia      | >= 10 kOhm a többi bemeneten, 2.6 k Ohm a MIC bemeneten ohm |
| Kimeneti impedancia      | 1 kOhm a TAPE OUT kimeneten, 120 Ohm a többi kimeneten ohm  |

## LEÍRÁS / DESCRIPTION

---

A MiX.3BT egy egyszerű, kompakt keverő kisebb DJ setup-okhoz, háttérhangosításhoz vagy mobilos rendezvényekhez. Egy szimmetrikus XLR mikrofon bemenet mellett sztereó LINE és két RCA csatornát kapsz – pont annyit, amennyit egy kis pultnál normálisan használsz. A 2 sávú EQ  $\pm 15$  dB-es szabályozást ad HIGH-on 12 kHz-nél és LOW-on 80 Hz-nél, ami elég a tónusok igazításához. A 0,01% alatti torzítás (THD+N) és a -100 dBr jel-zaj viszony tiszta jelmenetet ad, amit egy ilyen kategóriában nem mindig találsz meg. 10 Hz – 100 kHz-es frekvencia-átvitel, 0-50 dB GAIN tartomány. Szimmetrikus XLR mikrofon bemenet 2,6 k $\Omega$  impedanciával Sztereó LINE és RCA csatornák,  $\geq 10$  k $\Omega$  bemeneti impedancia TAPE OUT kimenet 1 k $\Omega$ , többi kimenet 120  $\Omega$  impedanciával Kompakt ház, könnyen elfér egy táskában vagy rack polcon

---

Invgroup Kft. · [invgroup.hu](https://invgroup.hu) · <https://invgroup.hu/product/invotone-mix-3bt/>

A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.