

EASYCONTROL

· Cikkszám: 4052809230221 · Kategória: Fényvezérlők (DMX pultok)



CIKKSZÁM	4052809230221
KATEGÓRIA	Fényvezérlők (DMX pultok)
TÖMEG	2 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	DMX-512 vezérlő
Vezérelhető eszközök száma	12 eszköz, 16 csatorna eszközönként
Csatornaszám	192 vezérlőcsatorna
Zenevezérlés	Igen
FADER-ek száma	8 csatorna fader, WAIT TIME, FADE TIME fader
CHASE-ek száma	6 Chase (kombinált jelenetek), melyek mindegyike 184 jelenettel programozható
BANK-ok száma	23 bank, mindegyikbe 8 kép programozható
BLACKOUT funkció	Igen
DMX kimenet	3 pólusú XLR mama
Kijelző	4 Digites LED kijelző
MIDI port	Igen
Tápcsatlakozás	9V/12V DC, 500mA adapter V
Burkolat anyaga	Fém
Burkolat színe	Fekete
Méretek	482 x 133 x 82 mm mm
Tömeg	2 Kg kg
USB port	USB-s lámpához

LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az EASYCONTROL egy fém házas, 19 colos rack-be építhető DMX kontroller, ami 12 lámpát tud kezelni egyszerre, eszközönként 16 csatornán. Összesen 192 vezérlőcsatorna áll rendelkezésre, ami kisebb-közepes produkciókhoz, clubokhoz vagy mobil DJ-khez elegendő. A 23 bank mindegyikébe 8 színképet menthetsz, és 6 chase-be összesen 184 jelenet fér – elég ahhoz, hogy egy egész estét lefuss előre beprogramozott szekvenciákkal. A pulton 8 csatorna fader fut, mellettük WAIT TIME és FADE TIME szabályozó a sima átmenetek beállításához. Van rajta zenevezérlés, MIDI port és blackout gomb. A 4 digit LED kijelző mutatja, melyik bankban vagy, melyik jelenet fut. A hátoldalon 3 pólusú XLR kimenet, tápegység csatlakozó és egy USB port, ahova kiolvasólámpát dughatsz – sötétben is látod, mit nyomsz meg. Mire jó: Mobil DJ setup, kisebb színpad, rehearsal room, ahol nincs szükség nagy csatornaszámra, de kell a programozhatóság és a chase-ek. Fémpanel, stabilan áll a rack-ben vagy az asztalon.